

**Käyttöohje: Premium-Line langaton jatkopistorasia RC PL1 1001 DE**

#### TURVALLISUUS

#### Tarkoituksenmukainen käyttö

Langaton jatkopistorasiaa käytetään lamppujen ja sähkölaitteiden kytkemiseen päälle ja pois päältä. Kaikenlainen muu käyttö on tarkoituksesta vastaista.

Valmistaja ei ota vastuuta tarkoitustenvastaisista käytöstä aiheutuvista vaurioista.

#### Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje kokonaan läpi, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitteita. Säilytä käyttöohje. Jos luovutat laitteen eteenpäin, anna myös käyttöohje mukaan.

#### Perusturvallisuusohjeet

- Älä liitä kuluttajalaitteita, joiden valvoman päällekytkentä voi aiheuttaa tulipaloja (esim. silitysrauta) tai muita vahinkoja.
- Älä kytke peräkkäin.
- Jännitteetön vain, kun pistoke on vedetty irti.
- Soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Varmista, että pistorasia on asetettu liitetyn tuotteen lähelle ja että siihen pääsee helposti käsiksi. Huolehdi myös siitä, että tuotetta ei käytetä peitteittynä.

#### Akkuja tulee käsitellä erityisen varovasti.

- Rajähdsyvaara! Älä yritä ladata akkuja, joita ei voi ladata uudelleen.
- Älä heitä akkuja tuleen tai altista niitä korkealle lämpötiloilie.
- Akusta vuotava akkuhappo voi ärsyttää ihoa. Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos akkuhappoa joutuu silmiin, älä hankaa silmiä vaan huuhtele heti perusteellisesti vedellä ja hakeudu viipymättä lääkärin.

#### HÄVITTÄMINEN

#### Hävität sähkölaitteet ympäristöä säästävästi!

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivinä 2012/19/EU mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on lajiteltava erilleen ja toimitettava ympäristöstävällisesti kierrätettäväksi. Käytettyjen laitteiden hävittämismahdollisuuksista saat tietoa kunnan tai kaupungin vastaavilta viranomaisilta.

#### Akkujen vääränlainen hävittäminen aiheuttaa ympäristövahinkoja!

Paristoja ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Ne saattavat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja ja kuuluvat ongelmajätteisiin. Vie käytetyt paristot kunnalliseen keräyspisteeseen.

#### LAITTEET

#### Toimituslaajuus

1 RCR PL1 3726 DE langaton jatkopistorasia, 1 RCT BM1 AAA 3726 4-kanavainen kaukosäädin,

**Οδηγίες χρήσης: Premium-Line Τηλεχειριζόμενο Πολύπριζο RC PL1 1001 DE**

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

#### Ορθή χρήση

Το τηλεχειριζόμενο πολύπριζο προβλέπεται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτιστικών και ηλεκτρικών συσκευών. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη. Για βλάβες που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

#### Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τις συσκευές. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που παραβιάσετε τις συσκευές σε τρίτους θα πρέπει αυτές να συνδεθούνται από τις οδηγίες χρήσης.

#### Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μην συνδέετε συσκευές, των οποίων η ανεπιτήρητη ενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτρικό σίδερο) ή άλλες ζημιές.
- Μην συνδέετε στη σειρά.
- Χωρίς τάση μόνο όταν το φικ δεν είναι στην πρίζα.
- Κατάλληλο μόνο για τη χρήση σε κλειστός χώρος.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα βρίσκεται κοντά στο συνδεδεμένο προϊόν, είναι εύκολα προσβάσιμη και ότι το προϊόν δεν καλύπτεται κατά τη λειτουργία του.

#### Κατά τη χρήση μπαταριών θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

- Κίνδυνος έκρηξης! Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Το οξύ που διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμού του δέρματος. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε το υγρό με άφθονο νερό. Σε περίπτωση που το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, μην τρίβετε τα μάτια σας, αλλά ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε ιατρό.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ

#### Να απορρίψετε τις ηλεκτρικές συσκευές πάντα σε περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο!

Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/Ε.Κ. περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το δήμο ή την κοινότητά σας όσον αφορά τις δυνατότητες απόρριψης των αχρηστων συσκευών.

#### Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης περιβαλλοντικής μόλυνσης από τη λανθασμένη απόρριψη μπαταριών!

Οι μπαταρίες δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα και υπόκεινται στα απορρίμματα που χρίζουν ειδικής μεταχείρισης. Θα πρέπει συνεπώς να παραδίσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε κάποιο κέντρο συλλογής του δήμου.

#### ΣΥΣΚΕΥΕΣ

#### Περιεχόμενο συσκευασίας

1 x RCR PL1 3726 DE Τηλεχειριζόμενο πολύπριζο, 1 x RCT BM1 AAA 3726 Τηλεχειριστήριο 4άρον καναλιών με πλήκτρο master on/off, 2 x Μπαταρίες τύπου AAA, 1 x Οδηγίες χρήσης

**Manual de instruções: Barra de tomadas eléctricas inteligente Premium-Line RC PL1 1001 DE**

#### SEGURANÇA

#### Aplicação prevista

A barra de tomadas eléctricas inteligente serve para ligar e desligar lâmpadas, candeeiros e equipamentos eléctricos. Qualquer outra utilização será inadequada. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização imprópria.

#### Manual de instruções

Leia estas instruções até ao fim antes de utilizar os dispositivos. Guarde o manual de instruções. Se entregar os dispositivos a terceiros, entregue também o manual de instruções.

#### Informações básicas de segurança

- Não conectar consumidores de energia, cuja ligação descuidada possa causar incêndios (p. ex. ferros de passar roupa) ou outros danos.
- Não ligar em série.
- Livre de tensão apenas quando separar a ficha de corrente da tomada eléctrica.
- Adequado apenas para utilização interna.
- Certifique-se de que a tomada eléctrica está próxima do produto conectado e num local acessível.
- Certifique-se ainda de que o produto não está coberto durante o funcionamento.

#### As pilhas devem ser tratadas com cuidado especial.

- Perigo de explosão! Não se devem carregar pilhas não-recarregáveis.
- Não deitar as pilhas ao fogo nem expor a altas temperaturas.
- O líquido ácido que escorre da pilha pode causar irritações na pele. Em caso de contacto, retirar o líquido com bastante água. Se o líquido entrar nos olhos, não esfregar os olhos, lavar imediatamente com bastante água e consultar um médico.

#### ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

#### Eliminação ecológica de electrodomésticos!

Os equipamentos eléctricos não pertencem ao lixo doméstico. De acordo com a Directiva Europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, os electrodomésticos devem ser recolhidos separadamente e entregues a uma reciclagem ecológica. Informe-se junto ao seu governo local ou municipal sobre as opções para eliminar equipamento eléctrico sem utilidade.

#### Danos ambientais causados pela eliminação incorreta de pilhas!

As pilhas não fazem parte do lixo doméstico. Pois podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitos a um tratamento especial. Portanto, deposite pilhas e baterias na secção municipal para o efeito.

#### APARELHOS / DISPOSITIVOS

#### Volume da encomenda

1x RCR PL1 3726 DE Barra de tomadas eléctricas inteligente,

**Руководство по эксплуатации: Радиоуправляемый сетевой разветвитель RC PL1 1001 DE серии Premium-Line**

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

#### Использование по назначению

Радиоуправляемый сетевой разветвитель предназначен для включения и выключения ламп и электроприборов. Любое иное использование считается использованием не по назначению. Ответственность за повреждение по причине использования не по назначению изготовитель на себя не берет.

#### Руководство по эксплуатации

Прежде чем пользоваться приборами, необходимо полностью ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации следует сохранить. В случае передачи приборов другим лицам нужно передать и руководство по эксплуатации.

#### Основные указания мер по технике безопасности.

- Нельзя подключать потребителей электроэнергии, включение которых (например, электроутюг) в ситуации без присмотра может вызвать пожар или причинить иной ущерб.
- Не вставлять друг за другом.
- Обесточивание обеспечивается только при извлеченном штекере.
- Расчитано только для применения в закрытых помещениях.
- Удостоверьтесь, что розетка расположена рядом с подключаемым изделием и легкодоступна, и что при функционировании изделие ничем не загромождено.

#### Элементы питания следует обращаться с особой осторожностью.

- Опасность взрыва! Не следует пытаться подзарядить элементы питания, не рассчитанные на повторную зарядку.
- Запрещается бросать элементы питания в огонь или подвергать воздействию высоких температур.
- Электролит, вытекающий из элемента питания, может привести к раздражениям кожи. В случае контакта нужно смыть жидкость большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза нельзя тереть глаза, а следует сразу же промыть их тщательно водой и незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

#### Электроприборы подлежат экологически-чистой утилизации!

Выбрасывать электрические приборы в бытовые отходы запрещается. В соответствии с Директивой ЕС № 2012/19/EG по отработанным электроприборам и электронной аппаратуре отработанные электроприборы должны собираться в отдельные контейнеры и отправляться на предприятие для вторичного использования отходов с соблюдением норм защиты окружающей среды. О возможности чистой утилизации отработанных приборов можно узнать в местном сельском или городском муниципалитете.

#### Неправильная утилизация элементов питания причиняет вред окружающей среде!

Запрещается выбрасывать элементы питания вместе с бытовыми отходами. Они могут содержать ядовитые тяжелые металлы и подлежат переработке на предприятии для специальных отходов. Поэтому отработанные элементы питания нужно сдавать в специальный местный пункт приема вторсырья.

#### ПРИБОРЫ

#### Объем поставки

1 x RCR PL1 3726 DE радиоуправляемый сетевой разветвитель, 1 x RCT BM1 AAA 3726 4-канальный

jossa on Master on/off-painike, 2 akkua tyyppi AAA, 1 x käyttöohje

#### LAITTEEN OSAT

- 1 Langaton jatkopistorasia
- 2 Pistorasiat On/Off 1
- 3 Pistorasiat On/Off 2
- 4 Kanavan 1 painikkeet \*
- 5 Kanavan 2 painikkeet \*
- \* (Learn, On/Off, toimintavalto)
- 7 Verkkojohto ja pistoke

#### Laitteiden valmistelu

**Huomautus:** Liitä jatkopistorasia aina suoraan seinäpistorasiaan.

#### Akun asettaminen kaukosäätimellä

**Huomio!** Ota akun napaisuus huomioon. Väärin asetettu akku voi aiheuttaa vaurioita.

#### Kaukosäätimen painikkeen (A, B, C tai D) osoittaminen jatkopistorasian (1 tai 2) kanavaan

- Paina halutun kanavan Learn-painiketta jatkopistorasiasta noin 3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Vastaavan kanavan toimintavalto vilkkuu nyt noin 30 sekuntia (oppimistila).
- Paina vilkkumisen aikana (oppimistila) kaukosäätimen ON-painiketta, jotta voit määrittää painikkeen A vastaavalle kanavalle.
- Heti kun jatkopistorasia on saanut lähettimeltä voimassa olevan näppäinkoodin, vastaavan kanavan toimintavalto palaa jatkuvasti ilmoittaen, että opetus onnistui.

- Huomautus:** Jos opetus ei onnistunut, oppimistila keskeytetään n. 30 sekunnin kuluttua ja toimintavalto sammuu.
- Kun opetus on onnistunut, jatkopistorasia on käyttövalmis. Nyt voit kytkeä laitteet vastaaviin pistorasioihin ja kytkeä päälle ja pois kaukosäätimellä (huomioi maks. wattitiedot). Vastaavan kanavan toimintavalto ilmoittaa kanavan kytkentätilan.
- Lisäkanavien tai jatkopistorasioiden määrittämiseksi on toistettava vaiheet 1–4 halutuilla painikkeilla (A, B, C tai D).
- Huomautuksia:**
  - Painamalla painiketta Master ON tai Master OFF voit aktivoida kaikki neljä näppäinkoodia (A–D) samanaikaisesti. Kaikki osoitetut vastaanottokanavat kytketään yhdessä.
  - Osoitetut näppäinkoodit pysyvät aina tallennettuina, myös silloin, kun jatkopistorasiaa ei ole kytketty verkkoon.
  - Järjestelmän häiriöiden poissulkemiseksi käytettävissä on yli 16 milj. satunnaisesti valittua koodausta.

#### Ota huomioon!

Yhteen kytketäkänavaan voidaan osoittaa 8 erilaista näppäinkoodia. Jos yhdeksäs näppäinkoodi osoitetaan, vanhin (ensin osoitettu) näppäinkoodi ylikirjoitetaan automaattisesti ja näin ollen poistetaan.

#### NÄPPÄINKOODIN OSOITTAMINEN POISTAMISEN

#### Kanavan kaikkien näppäinkoodien poistaminen:

Paina kyseisen kanavan Learn-painiketta yli 6 sekuntia. Siihen kuuluva toimintavalto vilkkuu n. 3 sekuntia

#### Σύνψη συσκευών

- 1 Τηλεχειριζόμενο πολύπριζο
- 2 Πρίζες On/Off 1
- 3 Πρίζες On/Off 2
- 4 Πλήκτρο Κανάλι 1 \*
- 5 Πλήκτρο Κανάλι 2 \*
- \* (Learn, On/Off, Λυχνία λειτουργίας)
- 7 Μόνιμες πρίζες
- 8 Ηλεκτρικό καλώδιο με φικ

#### Προετοιμασία συσκευών

**Σημείωση:** Τοποθετήστε το πολύπριζο πάντα απευθείας στην πρίζα του τοίχου.

#### Τοποθέτηση μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο

**Προσοχή!** Δώστε προσοχή στη σωστή πολικότητα της μπαταρίας. Η λάθος τοποθετημένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ζημίες.

#### Αντιοίχιση ενός πλήκτρου του τηλεχειριστηρίου (Α, Β, C ή D) σε ένα κανάλι του πολύπριζο (1 ή 2)

- Πιέστε το πλήκτρο «Learn» για το επιθυμητό κανάλι στο πολύπριζο για περ. 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία λειτουργίας του αντίστοιχου καναλιού αναβοβήνει τώρα για περίπου 30 δευτερόλεπτα (λειτουργία αποθήκευσης).
- Όσο η λυχνία αναβοβήνει (λειτουργία αποθήκευσης), πιέστε το πλήκτρο ON Α στο τηλεχειριστήριο, για να αντιστοιχίσετε το πλήκτρο Α στο ανάλογο κανάλι.
- Εφόσον το πολύπριζο λαβεί από τον πομπό τον κατάλληλο κωδικό, ανάβει συνεχώς η λυχνία λειτουργίας του αντίστοιχου καναλιού, για να δείξει ότι η διαδικασία αποθήκευσης οπότε επιτυχής.
- Σημείωση:** Εάν η διαδικασία αποθήκευσης δεν ήταν επιτυχής, η λειτουργία αποθήκευσης διακόπτεται μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα και η λυχνία λειτουργίας σβήνει.
- Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας αποθήκευσης το πολύπριζο είναι έτοιμο προς λειτουργία. Μπορείτε τώρα να συνδέσετε συσκευές στις αντίστοιχες πρίζες και να τις ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε με το τηλεχειριστήριο (δύστε προσοχή στη μέγιστη ένδειξη Watt). Η λυχνία λειτουργίας του αντίστοιχου καναλιού σηματοδοτεί την κατάσταση λειτουργίας του καναλιού.
- Για να αντιστοιχίσετε και άλλα κανάλια ή πολύπριζα θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 1 – 4 με τα επιθυμητά πλήκτρα (Α, Β, C ή D).
- Υποδείξεις:**
  - Με την πίεση του πλήκτρου «Master ON» ή «Master OFF» μπορείτε να χειριστείτε ταυτόχρονα και τους τέσσερις κωδικούς πλήκτρων (Α έως D).
  - Ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλα τα κανάλια του δέκτη.
  - Οι αντιστοιχισμένοι κωδικοί πλήκτρων παραμένουνο μόνιμα αποθηκευμένοι, ακόμα και όταν το πολύπριζο δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
  - Προκειμένου να αποκλειστούν οι παρεμβολές στο σύστημα, διατίθενται για τα τηλεχειριστήρια περισσότεροι από 16 εκατ. τυχαία επιλεγμένοι κωδικοί.

**Προσοχή!** Σε κάθε κανάλι μπορεί να αντιστοιχιστούν έως και 8 διαφορετικοί κωδικοί πλήκτρου. Εφόσον αντιστοιχιστεί ένας νέος κωδικός πλήκτρου, αυτός εγγραφεται αυτόματα πάνω στον παλαιότερο κωδικό (σε αυτόν που είχε αντιστοιχιστεί πριν) και έτσι ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται.

#### ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

#### Διαγραφή όλων των κωδικών πλήκτρου ενός καναλιού:

Πιέστε το πλήκτρο «Learn» του αντίστοιχου καναλιού για περισσότερό από 6 δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη λυχνία

1x RCT BM1 AAA 3726 Telecomando de 4 canais com Master on/off, 2x Pilha tipo AAA, 1x Manual de instruções

#### VISTA GERAL DO APARELHO

- 1 Barra de tomadas eléctricas inteligente
- 2 Tomadas eléctricas On/Off 1
- 3 Tomadas eléctricas On/Off 2
- 4 Botões canal 1 \*
- 5 Botões canal 2 \*
- \* (Learn, On/Off, indicador luminoso)
- 6 Tomadas eléctricas permanentes
- 7 Fio de rede léctrica com ficha
- 8 Indicador luminoso
- 9 Botões OFF (A,B,C,D)
- 10 Botões Master ON/OFF (ligar todos)
- 11 Botões ON (A,B,C,D)
- 12 Compartimento da pilha

#### Preparar os dispositivos/aparelhos

**Nota:** Ligar sempre a barra de tomadas directamente a uma tomada de parede.

#### Colocar a pilha no telecomando

**Cuidado!** Prestar atenção à polaridade correcta da pilha. Uma pilha mal colocada pode danificar o aparelho/dispositivo.

#### Atribuir um botão do telecomando (A, B, C ou D) a um canal da barra de tomadas eléctricas (1 ou 2)

- Premir o botão «Learn» para o canal desejado na barra de tomadas durante cerca de 3 segundos, soltando-o de novo. O indicador luminoso do respectivo canal pisca durante cerca de 30 segundos (modo de aprendizagem).
- Durante a luz intermitente (modo de aprendizagem), premir ON no botão A do telecomando, para atribuir ao botão A o canal respectivo.
- Quando o transmissor tiver enviado o código válido do botão, o indicador luminoso do respectivo canal é contínuo, indicando assim que o processo de aprendizagem foi realizado com sucesso.

**Nota:** Se o processo de aprendizagem não for realizado com sucesso, o modo de aprendizagem é interrompido após 30 segundos e o indicador luminoso desliga automaticamente.

- Depois de realizar o processo de aprendizagem com sucesso, a barra de tomadas eléctricas está pronta a funcionar. Agora pode conectar dispositivos nas respectivas tomadas, bem como ligar e desligar os aparelhos com o telecomando (observar a potência máx.). O indicador luminoso do respectivo canal sinaliza o estado de ligação do canal durante este processo.
- Para atribuir canais ou barras de tomadas eléctricas adicionais, repetir o ponto 1 – 4 com os botões desejados (A, B, C oder D).

#### Nota:

- A o premir o botão «Master ON» ou «Master OFF» poderá controlar simultaneamente todos os quatros códigos dos botões (de A a D).
- Os canais receptores atribuídos são ligados em conjunto.
- Os códigos atribuídos aos botões ficam permanentemente armazenados, mesmo quando a barra de tomadas não está ligada à rede eléctrica.
- Para evitar interferências no sistema, o telecomando dispõe de mais de 16 milhões de códigos aleatórios.

**Atenção!** Podem-se atribuir 8 códigos de botão diferentes à um canal de ligação. Quando se definem nove códigos, o código mais antigo (o primeiro código que foi atribuído) será substituído e, por isso, eliminado.

портативный пульт управления с управляющим клавишами ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), 2 x элемент питания, тип AAA, 1 x руководство по эксплуатации

#### ПРИБОР В ОБЩЕМ ВИДЕ

- 1 Радиоуправляемый сетевой разветвитель
- 2 Розетка On/Off (Вкл./Выкл.) 1
- 3 Розетка On/Off (Вкл./Выкл.) 2
- 4 Клавиши, канал 1 \*
- 5 Клавиши, канал 2 \*
- \* (настройка, On/Off (Вкл./Выкл.), функциональный индикатор)
- 6 Постоянные розетки
- 7 Сетевой кабель со штекером
- 8 Функциональный индикатор
- 9 Клавиши OFF/ВЫКЛ. (A, B, C, D)
- 10 Управляющие клавиши ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) (общая коммутация)
- 11 Клавиши ON/ВКЛ. (A, B, C, D)
- 12 Отсек для элементов питания

#### Подготовка приборов

**Указание:** Сетевой разветвитель всегда нужно вставлять непосредственно в настенную розетку.

#### Вставка элемента питания в портативный пульт управления

**Осторожно!** Необходимо соблюдать правильность расположения полюсов элемента питания. Неправильно вставленный элемент питания может стать причиной материального ущерба.

#### Закрепление клавиши (A, B, C или D) на портативном пульте управления за одним из каналов (1 или 2) сетевого разветвителя

- Примерно на 3 секунды нажать клавишу «Learn/Настройка» для нужного канала на сетевом разветвителе и снова отпустить ее. Функциональный индикатор соответствующего канала мигает в течение примерно 30 секунд (режим настройки).
- Во время мигания (режим настройки) нажать клавишу А (ON/ВКЛ.) на портативном пульте управления, чтобы закрепить клавишу А за соответствующим каналом.
- Как только сетевой разветвитель получит от передатчика действительный код клавиши, функциональный индикатор соответствующего канала загорается в постоянном режиме, выдавая индикацию, что процесс настройки выполнен успешно.
- Указание:** При неудачном процессе настройки режим настройки прерывается примерно через 30 секунд, и функциональный индикатор отключается.
- После успешного выполнения процесса настройки сетевой разветвитель готов к работе. Теперь можно вставлять штекеры приборов в соответствующие розетки и включать и выключать их с помощью портативного пульта управления (учитывать указание максимальной мощности в ваттах). Функциональный индикатор соответствующего канала сигнализирует при этом о состоянии коммутации канала.
- Для соотнесения с другими каналами или сетевыми разветвителями необходимо повторить шаги 1 – 4 с нужными клавишами (А, В, С или D).

#### Указания:

- При нажатии на управляющую клавишу «Master: ON/ВКЛ.» или управляющую клавишу «Master: OFF/ВЫКЛ.» можно одновременно управлять кодами всех четырех клавиш (А ÷ D). Все выделенные приемные каналы коммутируются совместно.
- Присвоенные коды клавиш постоянно сохраняются в памяти, даже если сетевой разветвитель не подключен к сети.
- Во избежание системных помех для портативных пультов управления предусмотрены более 16 млн. произвольно выбираемых кодировок.

**Следует иметь в виду!** За коммутационным каналом могут быть закреплены до 8 различных кодов клавиш. При присвоении девятого кода клавиши самый старый (сперва присвоенный) код клавиши автоматически переписывается и, таким образом, стирается.

nopeasti ja kaikki tähän kanavaan osoitetut näppäinkoodit poistetaan. Sen jälkeen toimintavalto sammuu ja kanavaan voidaan osoittaa uusia näppäinkoodeja.

#### Kanavan yhden yksittäisen näppäinkoodin poistaminen:

- Paina halutun kanavan Learn-painiketta jatkopistorasiasta noin 3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Vastaavan kanavan toimintavalto vilkkuu nyt noin 30 sekuntia (oppimistila).
- Paina vilkkumisen aikana (oppimistila) kaukosäätimen poistettava OFF-painiketta tämän näppäinkoodin poistamiseksi vastaavasta kanavasta. Poistaminen kuitataan nopealla, n. 3 sekuntia kestävällä vilkkumisella.

**Huomautus:** Kanava pysyy tämän jälkeen edelleen oppimistilassa ja lopetetaan n. 30 sekunnin kulkuttua.

#### Manuaalinen kytkentä

Kukin kanava voidaan kytkeä päälle ja pois päältä manuaalisesti painamalla jatkopistorasian On/Off-painiketta. Vastaavan kanavan toimintavalto ilmoittaa kanavan kytkentätilan.

#### PUHDISTUS

#### Huomio! Sähköiskuvaara

- Irrota laite sähköverkosta ennen puhdistuksen aloittamista.
- Puhdista laite pehmeällä, hieman kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Varmista ennen seuraavaa käyttöä, että laite on täysin kuiva.

#### HUOLTO

Tarkista akku säännöllisin välein vaurioiden varalta.

#### TEKNISIEDOT

#### Kaukosäädin

**Kasutusjuhend: Premium-Line’i kauglülitatavate pistikupesadega paneel RC PL1 1001 DE**

## OHUTUS

### Õigelt otstarbel kasutamine

Kauglülitatavate pistikupesadega paneel on ette nähtud lampide- ja elektriseadmete sisse ja välja lülitamiseks. Igasugust muul otstarbel kasutamist loetakse valel otstarbel kasutamiseks. Seadme valel otstarbel kasutamise korral tekkiwa kahju eest seadme tootja ei vastuta.

### Kasutusjuhend

Enne seadme kasutamist lugege selle kasutusjuhend täielikult läbi. Hoidke kasutusjuhend alles. Seadme uuele omanikule edasiansimisel pange kasutusjuhend seadmele kaasa.

### Põhilised ohutusjuhised

- Ärge ühendage tarbijaid (nt triikraudu), mille ettevaatamatu sisselülitamine võib põhjustada tulekahju või mingit muud kahju.
- Ärge ühendage pistikupesasid üksteise järele.
- Seade on pinge alt vabastatud ainult siis, kui selle pistik on seinakontaktist välja tõmmatud.
- Sobib ainult sisetingimustes kasutamiseks.
- Hooldisege selle eest, et pistikupesa paigutatakse ühendatava toote lähedale, on lihtsasti juurdepääsetav ja et toodet ei kasutata kinnikaetul.

### Patareisid tuleb käsitseda väga ettevaatlikult.

- Plahvatusoh! Ärge püüdke laadida mittealetaavaid patareisi.
- Ärge visake patareisid tulle ega allutage neid kõrgele temperatuurile.
- Patareist väljuv akuhape võib ärritada nahka. Vedeliku nahalesattumisel peske seda kohta rohke veega.
- Silmasattumisel ärge hõõruge silmi, vaid loputage neid põhjalikult veega ja minge kohe arsti juurde.

## JÄÄTMEKÄITLUS

### Utiliseerige elektriseadmed keskkonnasõbralikult!

Elektriseadmete koht ei ole majapidamisprahi hulgas.

Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikajäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja summata keskkonnasõbralikule utiliseerimisele. Kasutselt kõrvaldatud seadme utiliseerimise võimaluste kohta saate teavet oma valla- või linnavalitsusest.

### Patareide vale utiliseerimine on keskkonnale ohtlik!

Patareid ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. Need võivad sisaldada mürgiseid raskemetalle ja tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena. Seetõttu tuleb kasutselt kõrvaldatud akud viia kogumispunkti.

## SEADMED

### Tarnekomplekt

1 tk RCR PL1 3726 DE kauglülitatavate pistikupesadega paneel,
1 tk RCT BM1 AAA 3726 nelja kanaliga kaugjuhtimispult sisse/välja pealülitiga,
2 tk patarei, tüüp AAA, 1 tk kasutusjuhend

**Navodilo za uporabo: Premium-Line Razdelilni podaljšek z brezičnim upravljanjem RC PL1 1001 DE**

## VARNOST

### Pravilna uporaba

Razdelilni podaljšek z brezičnim upravljanjem je namenjen vklopjanju in izklopjanju luči in električnih naprav. Vsaka druga uporaba velja kot nepravilna uporaba. Za škodo zaradi nepravilne uporabe proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

### Navodilo za uporabo

Pred začetkom uporabe naprav v celoti preberite ta navodila za uporabo. Shranite ta navodila za uporabo. Če naprave posredujete naprej, potem vedno priložite ta navodila za uporabo.

### Temeljni varnostni napotki

- Ne prikloplajte porabnikov, pri katerih lahko nenadzorovan vklop povzroči požare (npr. likalniki) ali drugo škodo.
- Ne prikloplajte zaporedoma.
- Brez napetosti samo, kadar je vtičak izklopljen in vtičnice.
- Primerno samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Prepričajte se, da je podaljšek nameščen v bližini naprave, ki jo želite priključiti, da je lahko dostopen in naprave ne uporabljate, kadar je pokrita.
- Pri baterijah je zahtevana še posebna previdnost.**
  - Nevarnost eksplozije! Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne poskušajte napolniti.
  - Baterij ne mečite v ogenj in jih ne izpostavljajte visokim temperaturam.
  - Batersijska kislina, ki izstopa iz baterije, lahko povzroči draženje kože. Ob stiku sperite tekočino z obilo vode. Če tekočina pride v oči, potem oči na ribajte, temveč jih temeljito sperite z vodo in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

### ODLAGANJE MED ODPADKE

#### Električne naprave odlagajte na okoliju prijazen način!

Električne naprave na sodijo med gospodinske odpadke. V skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o električnih in elektronskih napravah je potrebno rabljene elektronske naprave zbirati ločeno in jih reciklirati na okoliju prijazen način. Več o možnostih odlaganja med odslužene naprave lahko izveste pri občinski ali mestni upravi.

#### Okoljska škoda zaradi napakečnega odlaganja baterij med odpadke!

Baterije ne sodijo med gospodinske odpadke. Vsebujejo lahko težke strupene kovine in sodijo med posebne odpadke. Zaradi tega oddajte odslužene baterije pri komunalnem zbirnem mestu.

## NAPRAVE

### Obseg dobave

1x RCR PL1 3726 DE Brezični razdelilni podaljšek,

1x RCT BM1 AAA 3726 Daljinski upravljalce s 4 kanali z masterjem vklop/izklop,

2x Baterija tip AAA, 1x Navodila za uporabo

**Navodilo za uporabo: Premium-Line radio ryšiu perjungiamas ilgintuvas RC PL1 1001 DE**

## SAUGA

### Naudojimas pagal paskirtį

Radio ryšiu perjungiamas ilgintuvas yra skirtas šviestuvų ir elektros prietaisų įjungimui ir išjungimui. Bet koks kitoks naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už žalą, atsiradusį dėl naudojimo ne pagal paskirtį, gamintojas neatsako.

### Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami prietaisus, iki galo perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsaugokite naudojimo instrukciją. Jei perduosite prietaisus, kartu perduokite naudojimo instrukciją.

### Pagrindinės saugos nuorodos

- Neprijunkite imtuvų, kurių įjungimas be priežiūros gali sukelti gaisrus (pvz., laidynė) ar kitą žalą.
- Nejunkite nuosekliai.
- Įtampos nėra tik esant ištrauktam kištukui.
- Tinka naudoti tik uždarose patalpose.
- Pasirūpinkite, kad kištukinis lizdas būtų pritaisytas arti prijungto gaminio, lengvai prieinamas, ir kad gaminys būtų naudojamas neuždengtąs.

### Baterijas reikia tvarkyti ypač atsargiai.

- Sprogimo pavojus! Nebandykite krauti nekraunamų baterijų.
- Nemeskite baterijų į ugnį ir saugokite nuo aukštų temperatūrų.
- Baterijų rūgštis, ištekanti iš baterijos, gali sukelti odos dirginimą. Prisilietę nuplaukite skystį dideliu kiekiu vandens. Skysčiu patekęs į akis, netrinkite akių, bet nedelsdami kruopščiai išskalaukite vandeniui ir skubiai kreipkitės į gydytoją.

## ŠALINIMAS

### Ekologiškai šalinkite elektros prietaisus!

Elektros prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis. Remiantis ES direktyva 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotos elektros prietaisus privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiškai perdirbti. Dėl nebeu naudojamų prietaisų šalिनimo galimybų teiraukitės savo savivaldybėje.

### Žala aplinkai dėl neteisingo baterijų šalinimo!

Baterijas draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis. Jų sudėtyje gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, ir jiems yra taikomos specialiujų atliekų tvarkymo taisyklės. Todėl naudotas baterijas atiduokite komunaliniam surinkimo punktiui.

## PRIETAISAI

### Komplektacija

1 x RCR PL1 3726 DE radio ryšiu perjungiamas ilgintuvas,

1 x RCT BM1 AAA 3726 4 kanalų nuotolinio valdymo įtasis su „Master on/off“,

2 x AAA tipo baterija, 1 x naudojimo instrukcija

**Lietošanas instrukcija: Premium-Line radio vadības kontaktlīdzdu bloks RC PL1 1001 DE**

## DROŠĪBA

### Paredzētais pielietojums

Radio vadības kontaktlīdzda kalpo lampu un elektroierīču ieslēgšanai un izslēgšanai. Iebkāds cits pielietojums ir uzskatāms par neabtilstošu. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizās lietošanas rezultātā.

### Lietošanas instrukcija

Pirms ierīču lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu šo lietošanas instrukciju. Saglabājiet lietošanas instrukciju. Ja ierīces tiek nodotas tālāk, dodiet līdzi arī lietošanas instrukciju.

### Pamata drošības norādījumi

- Nepievienojiet patērētājus, kas, ieslēgti un atstāti bez uzraudzības, var izraisīt ugunsgrēku (piem., gludekli) vai radīt citākus zaudījumus.
- Neveidojiet virknes slēgumu.
- Nevada strāvu tikai tad, kad atvienota kontaktādkāsa.
- Piemērots lietošanai tikai slēgtās telpās.
- Nodrošiniet, lai kontaktlīdzda atrodas pievienotās ierīces tuvumā, lai tā ir viegli pieejama, un pievienotās prietaisus lietošanas laikā netiek apspēts.

### Rīkojoties ar baterijām, ievērojiet ipašu piesardzību.

- Sprādzienbīstamba! Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt baterijas, kas tam nav paredzētas!
- Nemetiet baterijas uguni, kā arī nepakļaujiet augstas temperatūras iedarbībai.
- Skābe, kas izdalās no baterijas, var radīt ķīmiskus ādas apdegumus. Nonākot saskarē ar skābes šķidrumu, noskalojiet to ar lielu daudzumu ūdens. Ja šķidrums iekļūst acīs, neberzējiet acis bet uzreiz izskalojiet ar ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

## UTILIZĀCIJA

### Utilizējiet nolietotās elektroierīces videi draudzīgā veidā!

Neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nolietotās elektroniskās un elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā atkritumu otrreizējai pārstrādei videi nekaitīgā veidā. Par nolietotās ierīces utilizācijas iespējām jautājiēt sava pagasta vai pilsētas pašvaldībā.

### Nepareizās bateriju utilizācijas rezultātā nodarīst kaitējumu videi!

Neizmetiet baterijas kopā ar mājamsaimniecības atkritumiem. Tie var saturēt bīstamas smagos metālus un ir jānodod pārstrādei kā bīstamie atkritumi. Tādēļ izlietotās baterijas vienmēr nododiet specializētās savākšanas vietās.

## IERĪCES

### Piegādes komplekts

1 x RCR PL1 3726 DE radio vadības kontaktlīdzdu bloks,
1 x RCT BM1 AAA 3726 4 kanalų tālvadības pulsts ar vedējkontaktlīdzdas (master) iesl./izsl.
Slēdzi,
2 x baterijas, tips AAA, 1 x lietošanas instrukcija

## SEADME ÜLEVAADE

- Kauglülitatavate pistikupesadega paneel
- Pistikupesade sisse/välja lülitamine 1
- Pistikupesade sisse/välja lülitamine 2
1. kanali nupud \*
2. kanali nupud \*
  - (õppimisfunktsioon, sisse/välja lülitamine, funktsiooni märgutuli)
- Permanent-tüüpi pistikupesad

## Seadme ettevalmistamine

**Märkus.** Ühendage pistikupesadega paneel alati otse seinakontakti.

### Patarei paigaldamine kaugjuhtimispuiti

**Ettevaatus!** Paigaldage patarei nii, et selle poolused on õiget pidi. Valesti paigaldatud patarei võib seadat kahjustada.

### Kaugjuhtimispuldi nupu (A, B, C või D) määramine kauglülitatavate pistikupesadega paneeli ühele (1. või 2.) kanalile

- Hoidke pistikupesadega paneeli soovitud kanali õppimisfunktsiooni nuppu all u 3 sekundit ja vabastage nupp seejärel uuesti. Vastava kanali funktsiooni märgutuli vilgub u 30 sekundit (õppimisrežiim).
- Märgutule vilkumise (õppimisrežiimis viibimise) ajal vajutage kaugjuhtimispuldi sisselülitusnupu A, et määrata vastavale kanalile nupp A.
- Kui pistikupesadega paneel on saadjalt saanud kehtiva nupukoodi, jääb vastava kanali funktsiooni märgutuli pidevalt põlema ja annab märku, et õpetustoiming oli edukas.
- Märkus.** Kui õpetustoiming ei olnud edukas, tühistatakse õppimisrežiim u 30 sekundi pärast ja funktsiooni märgutuli kustub.
- Pärast edukat õpetustoimingut on pistikupesadega paneel kasutusvalmis. Võite seadmed vastavatesse pistikupesadesse ühendada ning neid kaugjuhtimispuldiga sisse ja välja lülitada (järgige maksimaalselt viisimüsst viitides). Seejuures annab vastava kanali funktsiooni märgutuli märku kanali lülitusolekust.
- Täiendavate kanalite või pistikupesadega paneelide määramiseks tuleb soovitud nuppude (A, B, C või D) jaoks korrata toiminguid 1–4.

### Märkused.

- Sisse ja välja lülitamise pealülite abil saab samal ajal juhtida kõiki nelja nupukoodi (A kuni D). Kõiki määratud vastuvõtukanaleid saab ühiselt lülitada.
- Õmstatud nupukoodid salvestatakse püsivalt ka siis, kui pistikupesadega paneel ei ole elektrivõrku ühendatud.
- Süsteemi häirete vältistamiseks on kaugjuhtimispultides kasutusel üle 16 milj. juhustikult valitava koodi.

### NB!

Ühele lülituskanalile saab omistada kuni 8 erinevat nupukoodi. Uue nupukoodi oomistamisel kirjutatakse vanim (esimesena määratud) nupukood automaatselt üle ja seega kustutatakse.

## PREGLED NAPRAVE

- Brezični razdelilni podaljšek
- Vtičnice vklop/izklop 1
- Vtičnice vklop/izklop 2
- Tipke Kanal 1 \*
- Tipke Kanal 2 \*
  - (Priučitev, vklop/izklop, funkcijska lučka)
- Trajna vtičnica
- Kabel s vtičakēm
- Funkcijska lučka
- Tipke IZKLOP (A,B,C,D)
- Tipke Master VKLOP/IZKLOP (vklop vseh)
- Tipke VKLOP (A,B,C,D)
- Predal za baterije

## Prpriprava naprav

**Napotek:** Podaljšek z vtičnicami vedno priklopite neposredno v zidno vtičnico.

### Vstavite baterije in daljinski upravljalce

**Previdno!** Bodite pozorni na pravilno polarnost baterije. Napačno vstavljena baterija lahko povzroči škodo.

### Dodelitev ene tipke k daljinskemu upravljalcu (A, B, C ali D) h kanalu podaljška z vtičnicami (1 ali 2)

- Pritisnite tipko "Priučitev" za zelen kanal na podaljšku z vtičnicami za pribl. 3 sekunde in jo nato ponovno izpusbite. Funkcijska lučka ustreznega kanala utripa sedaj za pribl. 30 sekund (način priučitve).
- V času utripanja (način priučitve) pritisnite tipko ON A na daljinskem upravljalcu, da tipko A dodelite ustreznemu kanalu.
- Takoj ko podaljšek z vtičnicami prejme veljavno kodo tipke pošiljatelja funkcjska lučka ustreznega kanala sveti neprekinjeno, da tako prikaže, da je bil postopek priučitve uspešen.
- Napotek:** Brez uspešnega načina priučitve bo način priučitve po pribl. 30 sekundah prekinjen in funkcjska lučka se bo izklopila.
- Po uspešnem postopku priučitve je podaljšek z vtičnicami pripravljen za obratovanje. Sedaj lahko naprave vstavite v ustrezne vtičnice in jih lahko z daljinskim upravljalcem vklopljate in izklopljate (upoštevajte navedbo največjih dovoljenih vatov). Funkcijska lučka ustreznega kanala sporoča pri tem stanje vklopa določenega kanala.
- Da bi lahko dodelili dodatne kanale ali podaljške z vtičnicami je potrebno ponoviti korake 1 do 4 z zelenimi tipkami (A, B, C ali D).

### Napotki:

- S pritisком tipke "Master VKLOP" ali "Master IZKLOP" lahko hkrati upravljate vse štiri kode tipk (A do D). Vsi dodeljeni sprejemniki niso skupaj vklopljajo.
- Dodeljene kode tipke ostanejo trajno shranjene, tudi, če podaljšek z vtičnicami ni priklopljen na omrežje.
- Da bi izključili motnje na sistemu je za daljinske upravljalce na voljo več kot 16 milijonov naključno izbranih kodiranj.

### Prosimo upoštevajte!

Preklopnemu kanalu je možno dodeliti do 8 različnih kod tipk. Če se dodeli deveta koda tipke, se bo najstarejša (najprej dodeljena) koda tipke samodejno prepisala in s tem izbrisala.

## PRIETAISŲ APŽVALGA

- Radio ryšiu perjungiamas ilgintuvas
- Kištukiniai lizdai On/Off 1
- Kištukiniai lizdai On/Off 2
- 1 kanalو mygtukai \*
- 2 kanalو mygtukai \*
  - (Learn, On/Off, funkcinė lemputė)
- Nuolatiniai kištukiniai lizdai
- Tinklo maitinimo laidas su kištuku
- Funkcinė lemputė
- Mygtukai OFF (A,B,C,D)
- Mygtukai Master ON/OFF (visų perjungimas)
- Mygtukai ON (A,B,C,D)
- Baterijų skyrelis

### Prietaisų parengimas

**Nuoroda:** Ilgintuvą visada įkiškite tiesiai į sieninį kištukinį lizdą.

### Baterijos įstatymas į nuotolinio valdymo įtaisą

### Atsargiai! Laikykitės teisingo baterijos poliškumo.

### Nuotolinio valdymo įtaiso mygtuko (A, B, C arba D) priskyrimas ilgintuvo kanalui (1 arba 2)

- Palaiykite nuspaustą pageidaujamo kanalo „Learn“ mygtuką ilgintuve apie 3 sekundes ir vėl atleiskite. Atitinkamo kanalo funkcinė lemputė dabar mirksi apie 30 sekundžių (programavimo režimas).
- Mirksint (programavimo režimas) paspauskite nuotolinio valdymo įtaiso ON mygtuką A, kad priskirtumėte mygtuką A atitinkamam kanalui.
- Kai tik ilgintuvas išsiųstuo gaus teisingą mygtuko kodą, atitinkamo kanalo funkcinė lemputė ims šviesti pastoviai, kad parodytų, jog programavimo procesas buvo sėkmingas.
- Nuoroda:** jei programavimo procesas nesėkmingas, programavimo režimas maždaug po 30 sekundžių nutraukimas, o funkcinė lemputė išjungama.
- Po sėkmingo programavimo proceso ilgintuvas yra darbinės parengties. Dabar Jūs galite įkišti prietaisus į atitinkamus kištukinius lizdus ir įjungti bei išjungti nuotolinio valdymo įtaisų (atsižvelkite į maks. galią). Atitinkamo kanalo funkcinė lemputė tuo metu signalizuoja kanalo įjungimo būseną.
- Norint priskirti kitus kanalus arba ilgintuvus, reikia pakartoti 1-4 žingsnius su pageidaujamais mygtukais (A, B, C arba D).

### Nuorodos:

- Paspausdami mygtuką „Master ON“ arba „Master OFF“, galite vienu metu aktyvinti visus keturis mygtukų kodus (nuo A iki D).
- Visi priskirti priėmimo kanalai perjungiami kartu.
- Priskirti mygtukų kodai išlieka nuolatiniai įrašyti, net kai ilgintuvas nėra prijungtas prie maitinimo tinklo.
- Tam, kad būtų išvengta sistemos sutrikimų, nuotolinio valdymo įtaisams yra prieinama daugiau kaip 16 mln. atsitiktinai pasirinktų koduočių.

### Atkreipkite dėmesį!

Vienam perjungimo kanalui galima priskirti iki 8 skirtingų mygtukų kodų. Priskyrus devintą mygtuko kodą, seniausias (pirmiausia priskirtas) mygtuko kodas yra automatiškai perrašomas ir taip pašalinamas.

## IERĪCES APSKATS

- Radio vadības kontaktlīdzdu bloks
- Kontaktlīdzdas iesl./izsl. 1
- Kontaktlīdzdas iesl./izsl. 2
- Pogas 1. kanālš \*
- Pogas 2. kanālš \*
  - (Learn (programmēšana), iesl./izsl., kontrollampīna)
- Permanentās kontaktlīdzdas
- Barošanas vads ar kontaktādkšu
- Kontrollampīna
- Pogas IZSL. (A,B,C,D)
- Vedēja (Master) pogas IESL./IZSL (jāslēdz visi)
- Pogas IESL. (A,B,C,D)
- Bateriju nodalījums

### Ierīču sagatavošana

**Norādījums:** Kontaktlīdzdu bloks iekreiz jāpievieno tieši sienas kontaktlīdzdaī.

### Baterijas ievietošana tālvadības pultī

### Uzmanību! Raugieties, lai tie ievērotā pareiza baterijas polaritāte. Nepareizi ievietota baterija var radīt bojājumus.

### Kontaktlīdzdu bloka kanāli (1. vai 2.) funkciju piešķiršana tālvadības pults pogai (A, B, C vai D)

- Patūriet nospiestu vēlamā kanāla „Learn“ („Programmēšana“) pogu uz kontaktlīdzdu bloka apm. 3 sekundes un atlaiidiet. Attiecīgā kanāla kontrollampīna tad mirgo apm. 30 sekundes (programmēšanas režims).
- Mirgošanas laikā (programmēšanas režimā) nospiediet IESL. pogu A uz tālvadības pults, lai pogu A piešķirtu attiecīgajam kanālam.
- Tiklīdz kontaktlīdzdu bloks no raidītāja ir saņēmis derīgu pogas kodu, attiecīgā kanāla kontrollampīna sāk spīdēt nepārtraukti, signalizējot, ka programmēšanas process noritējis sekmīgi.
- Norādījums:** Ja programmēšanas process nav noritējis sekmīgi, pēc apm. 30 sekundēm tas tiek pārtraukts, un kontrollampīna tiek izslēgta.
- Pēc sekmīga programmēšanas procesa beigām kontaktlīdzdu bloks ir gatavs lietošanai. Tagad varat pievienot ierīces attiecīgajām kontaktlīdzdam un ieslēgt vai izslēgt tā ar tālvadības pultī (ievērojiet maks. jaudas norādī vatos). Attiecīgā kanāla kontrollampīna signalizē par kanāla slēguma stāvokli.
- Lai kontaktlīdzdu blokam piešķirtu vēl citu kanālu vai citu kanālu bloku funkcijas, ar nepieciešamajam pogām (A, B, C vai D) ir jāatkārto darbības no 1 - 4.

### Norādījumi:

- Nospiežot pogu „Vedējs (Master) IESL.“ vai „Vedējs (Master) IZSL.“ vienlaicīgi varat noregulēt visu četru pogu kodus (no A līdz D).
- Visi piešķirtie uzveršanas kanāli tiek ieslēgti reizē.
- Piešķirtie pogu kodi tiek saglabāti ilgstoši, arī tad, kad kontaktlīdzdu bloks nav pievienots elektriskās strāvas tīklam.
- Lai izslēgtu sistēmas traucējumus, izmantošanai tālvadības pultim tiek piedāvāti vairāk nekā16 milj. nejausi izvēlētu kodu.

### Ievērojiet!

Vienam slēgumu kanālam iespējams piešķirt līdz 8 dažādiem pogu kodiem. Kad tiek piešķirts devitais pogas kods, visvecākais (visagrāk piešķirtais) pogas kods tiek automātiski pārrakstīts un līdz ar to izdzēsts.

## NUPUKOODI MĀĀRANGUTE KUSTUTAMINE

### Kanali kõigi nupukoodide kustutamine

Hoidke vastava kanali õppimisnuppu (Learn) all kauem kui 6 sekundit. Asjaomane funktsiooni märgutuli vilgub u 3 sekundit kiiresti ja kustutatakse kõik sellele kanalile määratud nupukoodid. Seejärel kustub funktsiooni märgutuli ja kanalile saab määrata uued nupukoodid.

### Kanali ühe nupukoodi kustutamine:

- Hoidke pistikupesadega paneeli soovitud kanali õppimisfunktsiooni nuppu all u 3 sekundit ja vabastage nupp seejärel uuesti. Vastava kanali funktsiooni märgutuli vilgub u 30 sekundit (õppimisrežiim).
- Märgutule vilkumise (õppimisrežiimis viibimise) ajal vajutage kaugjuhtimispul